

# Generador Mpower 6500w

**Motor 188F-2**

**13 HP**

**Arranque manual por polea retractil y por marcha eléctrica**

**Potencia continua**

**6.0 KW**

**Potencia máxima**

**6.5 KW**

**Voltaje**

**110-220 volts**

**Frecuencia**

**60 Hz**

**Monofasico**

**3600 RPM**

**Salida DC**

**12 V 8.3 A**

**Capacidad de combustible**

**25 lts**

**Consumo de combustible**

**2 lts x hr**

**12 horas de operación continua**

**Ruido 75 dB a 7 mts**

**Capacidad de aceite**

**1.1 lts**

**Motor**

**4 tiempos monocilindrico**

**Válvulas a la cabeza**

**Peso 87 kgs**

**Dimensiones L x A x A**

**730 x 575 x 595 mm**



**COTIZA DESDE TÚ MÓVIL EN:**  
**[www.lugon.com.mx](http://www.lugon.com.mx)**